



功能特点

- 磁保持功能；
- 继电器过零切换；
- 机械式手动应急开关，手动本地调试按钮；
- 负载反馈功能；
- 自带场景控制器，多达128个场景；
- 模块自检及看门狗功能；
- 开关顺序启动功能；
- 12路20A/50A继电器开关输出单元；
- 具有消防信号输入；
- 具有远程编辑和管理功能；
- 设备断电不丢失已设置的场景信息。

主要技术参数

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 产品型号 | ZC-LCS-RM12(20A/50A)                        |
| 工作电压 | DC12V或AC220V                                |
| 控制回路 | 12路                                         |
| 额定负载 | 20A/50A                                     |
| 工作电流 | 启动电流：40mA                                   |
|      | 待机电流：30mA                                   |
|      | 最大工作电流：100mA                                |
| 工作环境 | 温度：0℃~45℃，湿度：10%~95%                        |
| 通信接口 | ZC-BUS 4位2x5.08                             |
| 负载接口 | 继电器输出，12x2位7.62接线端子，接线容量：1.5mm <sup>2</sup> |
| 信号接口 | 无                                           |
| 额定电流 | 20A(单路)，抗浪涌电流能力达80A/20ms(单路)                |
|      | 50A                                         |
| 手动开关 | 本地手动调试按钮                                    |
| 安装方式 | 35mm标准导轨式安装(14模数)                           |
| 外形尺寸 | 252mm(L)×88mm(W)×42mm(H)                    |
| 重 量  | 780g                                        |

接线步骤

- 第一步：接好电源线(12V+、GND)和485总线(485A、485B)；
- 第二步：将被控制设备与继电器输出1-12连接。

外形及安装尺寸

