ZC-LCS-RM0410D智能照明调光模块
Intelligent Lighting Dimming Module

领先的消防电气/数字通信服务商。
A leading electric firefighting / digital communication supplier.

产品功能

- 机械式手动开关；
- 可变调光亮度；
- 模块自检及看门狗功能；
- 顺序启动功能；
- 用于荧光灯、LED调光；
- 0~10V模拟调光技术。
- 上电可恢复断电前状态；
- 拨码开关显示工作状态；
- 具有消防信号输入；
- 具有远程编程和管理功能。

主要技术参数

产品型号	ZC-LCS-RM0410D
工作电压	DC12V ±10%或AC220V
控制回路	4路
工作电流	启动电流：30mA
	待机电流：30mA
	最大工作电流：40mA
工作环境	温度：0℃~45℃，湿度：10%~95%
通信接口	485总线，4位5.08插拔端子
负载接口	调光输出，4x2位7.62接线端子，接线容量：4mm ^{2}
输出负载	AC 0～220V
调光信号	DC0~10V信号输出
控制信号接口	4x2位5.08端子
负载兼容性	DC0~10V可调光电子镇流器，支持DC0~10V信号调节的电源
安装方式	35mm标准导轨式安装(6模数)
外形尺寸	108mm(L)×88mm(W)×42mm(H)
重量	330g

接线步骤

第一步：接好电源线(12V+、GND)和485总线(485_A，485_B);
第二步：将被控制设备与继电器输出A-D及调光信号输出A-D连接。

外形及安装尺寸

单位：mm