



C

防火门监控系统



产品功能

- 监测各个防火门开启、关闭、故障状态;
- 内置防火门监视模块, 门磁开关无需额外再配(普通闭门器需另配);
- 一体化设计, 适用于常闭防火门;
- 支持远程配置功能;
- 二总线通讯功能, 将工作状态实时反馈消防中心的监控器;
- 外壳铝锌合金材质, 压铸喷砂工艺, 简洁美观大方, 适用于各类精装场所;
- 选型、安装方便, 可监测任意单开门、双开门。

主要技术参数

产品型号	ZC-FD-MC/D1	ZC-FD-MC/D2
适用门型	单开防火门使用	双开防火门使用
符合标准	GB 29364-2012《防火门监控器》	
工作电压	DC12~24V, 挂接监控器或区域分机进行供电	
工作功率	0.15W	
工作电流	4mA	
通信方式	二总线(无极性)	
线缆要求	NH-RVS 2x1.5mm ² /NH-RVS 2x2.5mm ² (电源通信)	
点位及配置	每套门磁开关占1个编码地址, 单开、双开门、子母门都只需配1套门磁开关	
显示功能	LED灯显示	
安装方式	门磁开关主体安装于门框上, 门磁安装于门扇上	
适用范围	用于疏散通道, 防火分区的常闭式防火门	

外形及安装尺寸

