



产品简介

分体式常开防火门监控由常开防火门监控模块、门磁释放器和门磁开关组成。

产品功能

- 监测各个防火门开启、关闭、故障状态；
- 适用于单扇常开防火门和双扇常开防火门的监控；
- 接受消防中心的监控器发出的指令，自动关闭防火门；
- 具有自检功能，发生故障时发出声光报警，并上传消防中心；
- 由二总线或外部24V电源独立供电；
- 二总线通讯功能，将工作状态反馈给消防中心的监控器。

主要技术参数

产品型号	ZC-FD-MS/DR	
适用门型	单开防火门使用	双开防火门使用
符合标准	GB 29364-2012《防火门监控器》	
工作电压	DC12~24V，采用监控器或区域分机进行供电	
工作功率	0.5W	
工作电流	20mA	
通信方式	二总线（无极性）	
线缆要求	NH-RVS 2x1.5mm ² /NH-RVS 2x2.5mm ² （通讯线）	
点位及配置	单扇防火门应安装一只分体式监控模块（适合单扇常闭式防火门）；外接1套2线门磁开关； 双扇防火门应安装一只分体式监控模块（适合双扇常闭式防火门）；外接2套2线门磁开关；	
显示功能	LED灯显示	
安装方式	安装于门上方，86盒安装	

外形及安装尺寸

